



ONX-580 Version 6.1.25 WAN Upgrade

Visão Geral

O seguinte documento descreve as etapas necessárias para atualizar um analisador de comunicações ONX-580 para a versão de firmware 6.1.25. Leia o procedimento a seguir antes de iniciar o processo de atualização. A falha em seguir quaisquer passos corretamente provavelmente resultará em uma atualização com falha.

Pre-requisitos

- 1) ONX-580 Mainframe deve estar conectado a uma fonte de energia AC.
- 2) Conexão Ethernet válida com uma LAN ou um modem Broadcom.

Instruções para atualização do ONX-580 Firmware para a versão 6.1.25:

ATENÇÃO: Certifique-se de que o ONX-580 está conectado ao adaptador de AC e que o adaptador está conectado a uma tomada de AC 110V.

1. Ligue ONX-580 a uma fonte de alimentação AC e ligue-o.
2. Conecte a porta **Ethernet localizada no lado direito do ONX-580** (a porta 1 ou a porta 2 podem ser usadas) para uma conexão Ethernet válida. (Deve ser usado um cabo direto).
3. Pressione o botão de navegação **Home**.
4. Na guia Sistema, selecione **Rede**.
5. Verifique se a rede selecionada possui um endereço IP.

Nota: Se o endereço IP não aparecer, assegure-se de que o cabo Ethernet seja conectado à porta 1 ou à porta 2. Além disso, pressione a tecla **Editar Perfil** e verifique se o perfil está configurado para IPv4 no **Modo de Rede** e DHCP para **Modo de Endereço IP**.

6. Pressione a tecla **Home**.
7. Na guia Sistemas, selecione **Configurações do Sistema**.
8. Selecione a **Atualização do Software de Rede**.
9. Selecione a guia **Atualizar URL**.
10. Na caixa de diálogo, insira **ftp://157.234.254.215/ONX/ONX580.oxu** como o endereço FTP do script e pressione **OK**.
11. Selecione a guia **Nome de Usuário/Username**.
12. Na caixa de diálogo, entre **temp** (minúsculo) e pressione OK.
13. Selecione a guia **Senha**.

14. Na caixa de diálogo, entre **temp** (minúsculo) e pressione **OK**.
15. Selecione a guia **Forçar Atualização do Software** se a caixa não estiver selecionada.
16. Pressione a tecla **Atualizar**.
17. **NÃO** interrompa ONX-580 durante o processo de atualização que deve ser de aproximadamente de 10 a 15 minutos. O ONX-580 desligará automaticamente quando a atualização estiver concluída.

Verificação de WAN Upgrade

1. Ligue o ONX-580.
2. Na seção Sistemas, selecione **Configurações do Sistema**.
3. Selecione a guia **Revisões de Hardware e Software**.
4. Na parte superior da tela, verifique **SW Bundle ONX580.6.1.25**.

